



Cara Menambahkan Satelit Telkom 4 Pada Dekoder C2000

1. Tekan tombol **Menu** pada remote, tekan **OK** pada *Instalasi*.
2. Tekan tombol **Sat** pada remote di satelit *Telkom 4* sehingga masuk ke halaman *Transponder*, tekan tombol **merah** sehingga muncul halaman *Tambah TP*, ketik **03890** pada *frekuensi*, ketik **31000** pada *Symbol Rate* dan pilih opsi **V (Vertikal)** pada *Polarisasi*, lalu tekan **OK** pada opsi *Simpan*. Transponder baru akan terbentuk, indikator sinyal pada transponder dapat terlihat, optimal pada intensitas sinyal sekitar 90% dan kualitas sinyal sekitar 75%.
3. Tekan tombol **OK** pada transponder **3980 V 31000** (akan terdapat tanda centang di kiri transponder).
4. Tekan tombol **biru** pada remote sehingga muncul halaman *Pencarian Satelit*, pastikan opsi *Hanya FTA : Tidak*, lalu tekan tombol **OK** pada opsi *Cari*, proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder dan terupdate nama channel yang sudah didapat, jika proses pencarian sudah selesai tekan tombol **OK** pada keterangan *Pencarian Selesai*.
5. Cek channel dan tayangan.

Cara Hapus Channel Pada Dekoder GOL

1. Tekan tombol **Menu** pada remote, arahkan ke menu *TV*, tekan tombol **OK** pada submenu *Hapus semua*.
2. Akan muncul peringatan *Apakah benar hendak menghapus semua saluran?* Lalu tekan tombol **OK** pada opsi *Ya*.
3. Semua channel otomatis terhapus.