



## **Cara Menambahkan Satelit MEASAT 3B Pada Dekoder K1000 / K1200**

1. Tekan tombol Menu pada remote, kemudian arahkan ke menu Konfigurasi, tekan tombol OK pada submenu Instalasi DVBS, lalu tekan OK pada submenu Daftar Satelit.
2. Tekan tombol hijau pada remote sehingga terdapat halaman tambah satelit, tekan tombol huruf untuk ketikkan Measat 3B pada opsi Nama, lalu tekan tombol angka untuk ketikkan 091.5 pada opsi Garis Bujur, tekan tombol kuning sehingga satelit tersimpan dan tampilan kembali ke submenu Daftar Satelit, lalu tekan tombol OK pada satelit Measat 3B (akan terdapat tanda centang di sebelah kiri), kemudian tekan tombol Exit sehingga pengaturan tadi tersimpan dan tampilan kembali ke submenu Instalasi DVBS.
3. Tekan tombol OK pada remote di submenu Konfigurasi Antena, pastikan opsi Satelit : Measat 3B, tekan tombol OK pada opsi Frek LNB sehingga muncul daftarnya dan tekan tombol atas/bawah untuk cari dan tetapkan pada pilihan Universal (9750-10600) kemudian tekan tombol OK, lalu tekan Exit sehingga pengaturan tersimpan dan kembali ke submenu Instalasi DVBS.
4. Tekan tombol OK pada remote di submenu Daftar TP, terdapat keterangan satelit Measat 3B di atas lalu tekan tombol hijau sehingga muncul halaman Tambah TP, lalu tekan tombol angka untuk ketikkan 12563 pada submenu frekuensi, kemudian ketikkan 31000 pada submenu Symbol Rate, dan pilih opsi H (Horizontal) pada submenu Polarisasi, kemudian tekan tombol OK pada opsi Simpan. Transponder baru akan terbentuk pada submenu Daftar TP.
5. Ulangi langkah-langkah pada nomor 4 untuk menambahkan transponder 12643 H 31000.
6. Indikator sinyal pada transponder dapat terlihat, optimal pada intensitas sinyal sekitar 90% dan kualitas sinyal sekitar 70%. Tekan tombol OK pada remote di transponder baru, pastikan opsi Hanya FTA : Tidak, lalu tekan tombol OK pada opsi Cari, proses pencarian channel berlangsung ditandai dengan munculnya transponder dan terupdate nama channel yang sudah didapat, jika proses pencarian sudah selesai bisa tekan tombol OK pada keterangan Pencarian Selesai.

7. Ulangi langkah-langkah pada nomor 6 hingga semua transponder baru selesai dilakukan pencarian channelnya (scan satu persatu transponder).
8. Tekan tombol Exit pada remote hingga masuk ke tampilan channel, lalu cek channel dan tayangan.

### **Cara Hapus Channel Pada Dekoder K1000 / K1200**

1. Tekan tombol Menu pada remote, kemudian arahkan ke menu TV, lalu tekan tombol OK pada submenu Hapus semua.
2. Akan muncul peringatan Apakah benar hendak menghapus semua saluran? Lalu tekan tombol OK pada opsi Ya.
3. Semua channel otomatis terhapus.